# ZAPFWELLEN-STROMERZEUGER SEZN 50WD-AVR-ECO

Symbolfoto










nur für Hausbetrieb, IP44, 1500UpM, bürstenlos

Artikelnummer: **53794**
EAN Code: **9004853537943**

## TECHNISCHE FAKTEN

- Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)
- Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen Ampelanzeigen für einfachste Einstellung / Überwachung
  rot - gelb - grün: zur Frequenzüberwachung
  rot - grün: zur Spannungsüberwachung und Schieflastüberwachung (Asymmetrie)
- Spannungs- sowie Leistungsanzeige (Ampere) für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- Einstellbare Frequenz- und Spannungs- und Schieflastüberwachung (Asymmetrie)
- 1h-Steckdose (Hausbetrieb)

## PRODUKT HIGHLIGHTS

### Zapfwellen-Stromerzeuger Serie ECO - Energie für den Hausbetrieb

Basierend auf den ELMAG Zapfwellenstromerzeugern der Serie SEZN optimiert und beschränkt auf die wesentlichen

# ZAPFWELLEN-STROMERZEUGER SEZN 50WD-AVR-ECO

Funktionen für die Notstromversorgung von landwirtschaftlichen Objekten. Bei Stromausfall dienen Sie zur Aufrechterhaltung von Haus und Hof, Kühlräumen, Milchkühlungen, Melk-, Brut-, Fütterungs- und Heizungsanlagen. Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte können mittels Dreipunktaufhängung am Traktor montiert werden. Zum einfachen Transport sind im Grundrahmen integrierte Aufnahmen für Hubwagen und Gabelstapler/Frontlader vorhanden.

## Einfachste Einstellung vom Traktorsitz aus

Anzeigegeräte für Grundeinstellung zur einfachen Einstellung der korrekten Zapfwellendrehzahl:
- Analoge Spannungsanzeige
- LED-Anzeige Spannung OK/Nicht OK
- Analoge Frequenzanzeige
- LED-Ampelanzeige Frequenz hoch/OK/niedrig
- AVR-Regelung serienmäßig

Bedienpanel und Steckdosenpanel:
- Multifunktionsanzeige (V, A, Hz)
- 1h Steckdose für Hausbetrieb
- Spannung- und Frequenzüberwachung

## Ausstattung:

- Hausbetrieb 400V/1h: 1x CEE 63A-5p
- Abschaltung: Not-Stopp, Überlast, Kurzschl. ThM-SS
- Spannungsüberwachung
- Frequenzüberwachung
- Schieflastüberwachung
- Multifunktionsanzeige
- Spannungsanzeige (3-ph)
- Belastungsanzeige (3-ph)
- LED Statusanzeigen
- Dreipunktaufhängung
- Zapfwellenschutz

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Max. Leistung (400 V) | 49.5 kVA |
| kont. Leistung (400 V) | 45 kVA |
| min. Traktorleistung | 115 PS |

# ZAPFWELLEN-STROMERZEUGER SEZN 50WD-AVR-ECO

| | |
|---|---|
| Zapfwellendrehzahl | 430 UpM |
| Generator Drehzahl | 1500 UpM |
| Schutzart | 44 IP |
| Gewicht | 315 kg |